

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第5049462号
(P5049462)

(45) 発行日 平成24年10月17日(2012.10.17)

(24) 登録日 平成24年7月27日(2012.7.27)

(51) Int.Cl.

A 61 B 8/00 (2006.01)

F 1

A 61 B 8/00

請求項の数 7 (全 31 頁)

(21) 出願番号 特願2004-336206 (P2004-336206)
 (22) 出願日 平成16年11月19日 (2004.11.19)
 (65) 公開番号 特開2005-152629 (P2005-152629A)
 (43) 公開日 平成17年6月16日 (2005.6.16)
 審査請求日 平成19年11月16日 (2007.11.16)
 審判番号 不服2011-7837 (P2011-7837/J1)
 審判請求日 平成23年4月14日 (2011.4.14)
 (31) 優先権主張番号 10/719,417
 (32) 優先日 平成15年11月21日 (2003.11.21)
 (33) 優先権主張国 米国(US)

(73) 特許権者 390041542
 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
 アメリカ合衆国、ニューヨーク州、スケネ
 クタディ、リバーロード、1番
 (74) 代理人 100137545
 弁理士 荒川 智志
 (74) 代理人 100105588
 弁理士 小倉 博
 (74) 代理人 100129779
 弁理士 黒川 俊久
 (72) 発明者 ゲイル・アルトヴェイト・ハウゲン
 ノルウェー、エヌ-0586・オスロ、シ
 ンセンヴェイエン・79番

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】超音波プローブの分布型ビームフォーマ

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

トランステューサ素子のアレイ(102)を含むサブアパチャ付きビームフォーミングプローブ(100)であって、

携帯用超音波プローブハウジングと、

前記プローブハウジング内に保持された複数の第1の処理基板(106)であって、各々が複数の第1の信号プロセッサ(110)を含む複数の第1の処理基板(106)と、前記プローブハウジング内に保持され、前記複数の第1の信号プロセッサ(110)に結合する受信信号接続を受けて複数の受信サブ・アパチャを規定する複数のトランステューサ素子であって、前記受信信号接続は、前記複数の受信サブ・アパチャの前記複数のトランステューサ素子(102)から生起される受信信号を前記複数の第1の信号プロセッサの内の1つに接続結合するところの、複数のトランステューサ素子と、

前記受信サブ・アパチャの受信ビームに関連する方向パラメータを格納し、前記複数の第1の信号プロセッサ(110)に結合された前記ハウジング内に設けられたキャッシュ・メモリ(112)と、

を備え、

前記複数の第1の信号プロセッサ(110)の各々が、前記受信ビームの1つに関係する方向パラメータを検索し、各々の第1の信号プロセッサ(110)に対応する前記複数の受信サブ・アパチャの各トランステューサ素子における前記方向パラメータから導出されるビームフォーミング遅延を決定して、該それぞれのビームフォーミング遅延を各受信

信号に適用し、各受信サブ・アパーチャの受信信号を加算することを特徴とするビームフォーミングプローブ。

【請求項 2】

前記方向パラメータの 1 つが傾斜値であることを特徴とする請求項 1 のビームフォーミングプローブ (100)。

【請求項 3】

前記ビームフォーミング遅延が、位相シフトとして実施されることを特徴とする請求項 1 のビームフォーミングプローブ (100)。

【請求項 4】

前記キャッシュ・メモリ (112) が、静的設定情報を記憶し、

10

この静的設定情報が、前記受信サブ・アパーチャを規定する前記トランスデューサ素子の位置と、前記トランスデューサ素子に関する前記サブ・アパーチャを規定する遅延設定マッピングテーブルの少なくとも一方であることを特徴とする請求項 1 のビームフォーミングプローブ (100)。

【請求項 5】

前記キャッシュ・メモリ (112) に記憶された前記方向パラメータは、ビーム毎に異なる受信サブ・アパーチャの方向パラメータを含むことを特徴とする請求項 1 のビームフォーミングプローブ (100)。

【請求項 6】

前記キャッシュメモリに結合されたキャッシュメモリコントローラを更に備え、該コントローラが、前記方向パラメータに規定されたキャッシュメモリ内のページを読み出すことができるよう、アドレスポインタを増加することを特徴とする請求項 1 のビームフォーミングプローブ (100)。

20

【請求項 7】

ホストシステム (116) とインターフェースするために前記キャッシュメモリコントローラに結合された通信インターフェースを更に備える請求項 6 のビームフォーミングプローブ (100)。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

30

本発明は、一般的に、超音波医療用イメージング・システムに関する。より具体的には、本発明は、複数の素子トランスデューサ・プローブのサブアパーチャの処理に関する。

【背景技術】

【0002】

医師及び技術者は、通常、診断用途で表示を得て画像を検査するために医療用イメージング・システムを用いる。例えば超音波イメージング・システムにおいて、医師は、心臓が正常に機能しているかどうかを知ろうとして、患者の心臓の画像を取得することができる。時の経過と共に、これらのイメージング・システムは、画像だけでなく、ECGトレース、心拍数などといった付加的な関連診断情報の取得にも次第に精通するようになっている。

40

【0003】

超音波システムの 2 つの主要構成要素は、超音波プローブとビームフォーマである。ビームフォーマは、表示される解剖学的内容物の画像生成の 1 つの段階として、プローブによって送受信される超音波エネルギーを集束し方向付ける。

【0004】

3D 超音波の開発は、多数の音響素子を具備する超音波プローブに向かって進んでいる。最新技術の発展は、アパーチャ素子のサブグループ化及び各グループをシステムへ転送される 1 つの信号に前処理することにより多数のチャネルが低減されることを示唆している。送信は、プローブ内の送信器のみによって、又はアパーチャのサブグループの送信によって同様に処理することができる。

50

【0005】

勿論、高画質画像は、医師が検査している生理機能を臨床的に評価するのに非常に重要なものである。高画質画像には、例えば、アパー・チャの素子のほとんどを送受信双方に用いることが必要な、疎でないアパー・チャを使用する必要がある。最新のシステムは、システムの送受信回路間を多重化することによりこれを達成する。従って、プローブの各チャネルは、1本のケーブルでシステムに接続され、送信及び受信の双方に用いることができる。

【0006】

送受信のためのアパー・チャのサブグループ化の配置及び実施は、画質にとって非常に重要な10ある。プローブ内に回路を導入することにより、解決しなければならない技術的課題が提起される。また、プローブの受信及び/又は送信回路を用いると、システムの送信/受信スイッチに関する最近の方法では、送受信双方のプローブの全音響チャネルをオフにして用いることはできない。

【特許文献1】米国特許第5469851号

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

従って、上述の問題及びこれまで経験してきた他の問題を克服する必要性が存在する。

【課題を解決するための手段】

【0008】

トランスデューサ素子のアレイを含むサブアパチャ付きビームフォーミングプローブは、携帯用超音波プローブハウジングと、プローブハウジング内に保持された複数の第1の処理基板であって、各々が複数の第1の信号プロセッサを含む複数の第1の処理基板と、プローブハウジング内に保持され、複数の第1の信号プロセッサに結合する受信信号接続を受けて複数の受信サブ・アパチャを規定する複数のトランスデューサ素子であって、受信信号接続は、複数の受信サブ・アパチャの複数のトランスデューサ素子から生起される受信信号を複数の第1の信号プロセッサの内の1つに接続結合するところの、複数のトランスデューサ素子と、受信サブ・アパチャの受信ビームに関連する方向パラメータを格納し、複数の第1の信号プロセッサに結合されたハウジング内に設けられたキャッシュ・メモリとを備える。複数の第1の信号プロセッサの各々は、受信ビームの1つに関係する方向パラメータを検索し、各々の第1の信号プロセッサに対応する複数の受信サブ・アパー・チャの各トランスデューサ素子における方向パラメータから導出されるビームフォーミング遅延を決定して、該それぞれのビームフォーミング遅延を各受信信号に適用し、各受信サブ・アパー・チャの受信信号を加算する。

20

30

【0009】

本発明の他のシステム、方法、特徴、及び利点は、以下の図及び詳細な説明を検討することにより当業者には明らかになるであろう。こうした追加のシステム、方法、特徴、及び利点は、本明細書の説明に含まれており、本発明の範囲内にあり、添付の請求項によって保護されるべきであることが意図される。

40

【発明を実施するための最良の形態】

【0010】

図面の構成要素は、必ずしも縮尺通りではなく、符号付のシステム及び方法の原理を示すことに重点が置かれる。図中、同じ参照符号は別の図面全体にわたり対応する部分を示している。

【0011】

図1は、超音波プローブ100のブロック図を示す。プローブ100は、トランスデューサ・アレイ及びバッキングスタック102（「トランスデューサ・アレイ102」）と、トランスデューサ・ケーブル104と、処理電子機器に対応する複数の処理基板106

50

とを含む。各処理基板 106 は、メモリ 108（以下に述べるように幾何形状 R A M、エンコーダ R A M、位置レジスタ、及び制御レジスタを含むことができる）及び信号プロセッサ 110 を含む。また、位置キャッシュメモリ及びコントローラ 112（例えば汎用 C P U、マイクロコントローラ、P L D など）も存在し、通信インターフェース 114 を含む。メモリ 108 は別個のものとするか、又は信号プロセッサ 110 の一部として含むことができる。

【0012】

通信インターフェース 114 は、デジタル信号線 118 を介して、及び信号ケーブル 120 を通じてホストシステム 116 とのデータ交換を確立する。更に、信号ケーブル 120 は、処理基板 106 に接続される同軸ケーブル 122 を含み、送信パルス波形をトランステューサ・アレイ 102 に伝送し、ビームフォーミング後に受信信号をホストシステム 116 に返信する。別の実施形態において、同軸ケーブル 122 は、受信信号のみを伝送する。プローブ 100 は、コネクタ 124 を含むことができ、該コネクタを通じてプローブ 100 がホストシステム 116 に取り付けされる。

【0013】

相互接続 126 は、トランステューサ可撓性ケーブル 104 を処理基板 106 に接続するため備えることができる。相互接続 126 はこれによって、トランステューサ可撓性ケーブル 104 と処理基板 106 間に電気的接続を確立する。相互接続 126 はコネクタとすることができますが、他の実施形態もまた好適である。

【0014】

トランステューサ・アレイ 102 は、図 2 に関して以下により詳細に説明されるようにバッキングスタック上に結合される。トランステューサ可撓性ケーブル 104 は、バッキングスタックを通じて電気信号が接続される。1つの実施形態においては、48 のトランステューサ可撓性ケーブル 104 があり、各々が 55 の信号接続を具備する。従って、トランステューサ可撓性ケーブル 104 は、トランステューサ・アレイ 102 内の 2640 ものトランステューサ素子の送受信号接続に対応するが、以下で説明する実施形態ではより少ない数が使用されている。

【0015】

相互接続 126 は、トランステューサ可撓性ケーブル 104 を処理基板 106 に接続する。1つの実施形態において、各処理基板 106 は、トランステューサ可撓性ケーブル 104 の 6 つの面に結合されることにより、330 のトランステューサ素子の信号接続を含む。

【0016】

処理基板 106 は、可撓性ケーブル 104 と同様に可撓性材料から形成することができる。処理基板 106 は、トランステューサ・アレイ 102 内の受信アパー チャ上でビームフォーミングを実行する信号プロセッサ 110 を含む、トランステューサ・アレイ 102 の処理電子機器を保持する。処理基板 106 はまた、送受信間の選択された音響トランステューサ素子を多重化すると共に、音響トランステューサ素子に接続される信号プロセッサ 110 を保護する送受信器回路を保持する。

【0017】

以下により詳細に説明するように、各信号プロセッサ 110 は、トランステューサ・アレイ 102 上の選択された空間位置に画定された、例えば 4 つの複数の受信サブアパー チャを処理することができる。受信サブアパー チャは、三角形のサブアパー チャとすることができます、これは、例えば、1 素子の列の上に 2 素子の列、その上に 3 素子の列、その上に 4 素子の列、その上に 5 素子の列が配置された 15 の音響トランステューサ素子を含む。更に、各処理基板 106 は、6 つの信号プロセッサを含むことができる。従って、受信方向において、各処理基板 106 は、各々が 15 の音響トランステューサ素子を含む、最大 24 の受信サブアパー チャを処理することができる。

【0018】

全ての超音波ビームにおいて、キャッシュメモリ及びコントローラ 112 は、デジタル

10

20

30

40

50

信号線 132（例えば別個の可撓性ケーブルにより伝送される）を介して、各処理基板 106 上の各信号プロセッサコントローラ 108 に接続される。信号プロセッサコントローラ 108 は、処理基板 106 上に「メモリ」とラベル付けされた別個のブロックとして示されているが、信号プロセッサ 110 の一部として含むこともできる。キャッシュメモリ及びコントローラ 112 は、静的及び動的プロープ設定情報を、信号プロセッサ 110 へ転送する。静的設定情報は典型的には、空間的な素子の位置、電力設定、及び遅延設定マッピングテーブルである。動的情報は典型的には、ビーム毎に変わるサブアパートチャの方向情報である。デジタル信号線は、例えば、各処理基板 106 のクロック・ライン、各処理基板 106 の直列コマンド・データ・ライン、各処理基板 106 に接続される 1つ又はそれ以上のデータ・ライン、1つ又はそれ以上の信号プロセッサ 110 の出力イネーブル、及びテスト信号を含むことができる。

【0019】

キャッシュメモリ及びコントローラ 112 は、例えば、同期式シリアル・ポートの一部を形成することができるデジタル信号線 118 を介して、ホストシステム 116 と通信する。このために、通信インターフェース 114 及びデジタル信号線 118 は、接地シールド及び中心信号線を具備する同軸ケーブルを含む TIA/EIA-644 及び IEEE-1592 標準による、低電圧差信号インターフェース LVDS を実装することができる。キャッシュメモリ及びコントローラ 112 は、例えば、1-64M バイトのスタティック・ランダムアクセスメモリ (SRAM) といった 1 ブロックのキャッシュメモリ 132 を含む。

【0020】

キャッシュメモリ及びコントローラ 112 内のキャッシュメモリ 132 の主な目的は、ビームをサブアパートチャの設定情報に依存するように保持することである。1つの実施形態において、これはサブアパートチャの方向設定情報とすることができる。これは通常、ページに分割され、各ページは、各ショットに関して必要とされる信号プロセッサ 110 設定情報を含む。キャッシュ・ページに1つのスキャンシーケンスの全ショットの情報を載せることにより、この情報はスキャン中にプロープ内で利用可能である。すなわち、スキャン中、各ショットに関するプロープ設定情報は、関連するキャッシュ・メモリ・ポインタをキャッシュメモリ及びコントローラ 112 に転送することにより、信号プロセッサが使用できるようにすることができる。

【0021】

1つの実施形態において、キャッシュメモリ及びコントローラ 132 内のキャッシュメモリは、512kワード × 16 ビット (8M ビット) のものに編成され、128ワードのページに分割される。キャッシュ・メモリ・ポインタを各ページの最初に設定することができる。キャッシュ・メモリ・ポインタは、例えば、合計 4096 ページをアドレスすることができる 12 ビットのポインタとすることができます。キャッシュメモリ 132 が 4M ビットのキャッシュのときには、キャッシュ・メモリ・ポインタは、2048 ページにインデックスを付ける 11 ビットのポインタとすることができます。信号プロセッサ 110 の連鎖にデータを書き込み、又は該連鎖からデータを読み込むときに、キャッシュ・ページのワードが使用される。各処理基板上の信号プロセッサ 110 のデジタル・データ・ラインは、一連の複数の信号プロセッサ 110 にわたりシフト・レジスタを通じて連鎖化することができる。従って、信号プロセッサ 110 に転送されたデータは、信号プロセッサ 110 を通じて直列に伝播する。ページの最小アドレスを具備するワードからのビットは、データロード時の連鎖における最後の信号プロセッサ 110 へのシフト・レジスタの LSB ビットで終わる。更に、キャッシュメモリ 132 は、キャッシュメモリ及びコントローラ 112 内に示されるが、別の実施形態において、キャッシュメモリ 132 は、キャッシュメモリ及びコントローラ 112 から分離することができる。キャッシュメモリはまた、信号プロセッサ 110 の一部とすることができます。

【0022】

プロープ 100 は、例えばホストシステム 116 からの 16 ビットのコマンドに応答す

10

20

30

40

50

る。コマンドの 1 つの例示的な設定が下記の表 1 に示される。コマンドの 4 ビットを用いてコマンドを定義することができると共に、該コマンドのパラメータとして 12 ビットを用いることができる。

【 0 0 2 3 】

【表1】

名称	パラメータ ビット: 11-0	説明	詳細
WR_CTRL_R EG	制御レジストリ設定	制御／状態レジスタへの書き込み	キャッシュメモリ及びコントローラレジスタ
WR_CACHE_P TR	11/12ビットポインタ	キャッシュ・ページ・ポインタ設定	キャッシュ・ポインタは、キャッシュメモリから信号プロセッサ110へロードされる次ページの始まりを示す
WR_CACHE		ホストシステム116からキャッシュメモリ132へのページの書き込み	アドレス・ポインタは、書き込まれた各ワードに対して自動的にインクリメントすることができる
LD_SCAN_P AR		スキャン・パラメータ・ページを信号プロセッサ110連鎖に書き込む	各超音波ショットについて更新される
LD_CONFIG		メモリ又はレジスタを信号プロセッサ110にロード	静的コンフィギュレーション・データ
DELAY_TUN E	なし	遅延較正開始	各信号プロセッサ110は遅延を較正する内部回路を有する
SAP_RESET	リセットするもの		
RD_CTRL_R EG	戻された制御レジスタ値	制御／状況レジスタからの読み込み	このレジスタはキャッシュメモリ及びコントローラ112の内部にある。
RD_CACHE_P TR	戻されたポインタ値	キャッシュ・ページ・ポインタ・レジスタの読み込み	検査及び確認に有効
RD_CACHE	なし	キャッシュメモリ132からページを読み込む。	アドレス・ポインタは読み込まれた各ページについて自動的にインクリメントすることができる
RD_CONFIG		信号プロセッサ110から設定を読み込む。	例えば連鎖の最後の信号プロセッサ110からループ・バックを通す
CMD_ENABLE	IDコード	コマンド実行を有効及び無効にする。	

【0024】

コマンドの目的は、プローブを制御するよう設定することである。コマンドは、キャッシュ

10

20

30

40

50

シュメモリ及びコントローラ 112 及び / 又は信号プロセッサ 110 を制御することができる。また、例えば、送信パルスからのノイズに起因する好ましくないコマンドの実行を避けるための保護機構を含むのが望ましい。

【 0025 】

書き込みキャッシュ・ポインタ (WR_C A C H E _ P T R) コマンドは、メモリ・キャッシュ・ポインタ・レジスタに書き込む。1つの実施形態において、パラメータは 12 ビットのキャッシュ・ポインタである。キャッシュメモリ 132 を読み込み / 書き込みをする際に、特定のキャッシュ・ポインタが、コマンドのパラメータ領域で使用される。キャッシュ・ワードの読み込み / 書き込み中に、キャッシュ・ポインタを自動的にインクリメントすることができる。全ページを転送後、次にポインタは次ページの始まりを示す。8M ビットを超えて使用される場合には、12 ビットより長いキャッシュ・ポインタの転送を 2 つのコマンドとして実行することができる。

10

【 0026 】

キャッシュへの書き込み (WR_C A C H E) コマンドは、キャッシュメモリ 132 へのデータをロードする。データは、キャッシュ・ポインタによって示されたキャッシュ・ページに書き込まれることになる。キャッシュ・ポインタは、各ワードがキャッシュに書き込まれると自動的にインクリメントされる。位置メモリコントローラ 112 は、このコマンドが受信されるときにコマンド・エコーを送信することができる。

【 0027 】

スキャン・パラメータのロード (LD_S C A N _ P A R) コマンドは、スキャン・パラメータを信号プロセッサ 110 連鎖に書き込む。1つの実施形態において、パラメータは用いられない。このコマンドは、スキャン・パラメータ・ページを信号プロセッサ 110 へキャッシュ・アドレス・ポインタによって与えられたキャッシュ・ページから書き込む。このコマンドは、EOL 信号によってトリガーすることができるが、同様にコマンドとして送信することもできる。

20

【 0028 】

データが転送されると、キャッシュメモリ及びコントローラ 112 は、信号プロセッサ 110 に計算コマンドを送信し、次の超音波ショットのビームフォーミング遅延の計算を開始する（設定時間を削減するために以前のロードされた設定値を用いる）。キャッシュメモリ 132 ポインタは、各ワードが信号プロセッサ 110 に書き込まれると自動的にインクリメントされる。スキャン・パラメータ・ページのサイズは、例えば、128 ワードとすることができる。最小アドレスを具備するワードは、最終的には連鎖における最後の信号プロセッサ 110 のシフト・レジスタの LSB ビットとなる。

30

【 0029 】

コンフィギュレーションロード (LD_C O N F I G) コマンドは、静的設定情報を信号プロセッサ 110 へロードする。静的設定情報は通常、信号プロセッサ 110 内の空間的素子位置、電力設定、及び遅延設定マッピングテーブルである。コマンドが用いられる度に、1つのキャッシュ・ページが選択されたメモリに書き込まれる。1つよりも多いキャッシュ・ページを必要とするロードもある。

【 0030 】

信号プロセッサ内で空間的素子位置を保持する幾何形状 RAM は、各々が 12 ビット長である 64 ワードとして実装することができる。遅延マッピングテーブルを保持するエンコーダ RAM は、各々が 5 ビット長である 1024 ワードとして実装することができる。スタート・アドレスは、キャッシュメモリ 132 アドレス・ポインタから取り出される。各ページの後、アドレス・ポインタは次のキャッシュ・ページにインクリメントする。従って、アドレス・ポインタを更新することなく、後続のページをロードすることができる。ページ内で最小アドレスを有するワードは、信号プロセッサ 110 連鎖内に計時された最初のデータである。従って、最小アドレスのコンテンツは、最終的には特定の処理基板 106 上の信号プロセッサ 110 の連鎖における最後の信号プロセッサ 110 のシフト・レジスタの LSB ビットとなる。

40

50

【0031】

遅延チューニング開始 (D E L A Y _ T U N E) コマンドは、信号プロセッサ 110 の内部遅延を較正する処理を開始する。パラメータを用いる必要はない。結果は、信号プロセッサ 110 内に存在するアナログ多目的レジスタに書き込まれる。

【0032】

S A P リセット (S A P _ R _ S E T) コマンドは、信号プロセッサ 110 内の内部機能、すなわちアドレス・カウンタを全てリセットする。パラメータは、信号プロセッサ 110 全体か又はサブ機能のみをリセットするかを選択するビット・パターンを指定することができる。

【0033】

制御レジスタ読み込み (R D _ C O N T R O L _ R E G) コマンドは、位置メモリコントローラ 112 内の制御レジスタを読み込む。レジスタのコンテンツは、コマンドのパラメータ領域に戻すことができる。

10

【0034】

キャッシュ・ポインタ読み込み (R D _ C A C H E _ P T R) コマンドは、キャッシュメモリ 132 ポインタ・レジスタを読み込む。コマンドがホストシステム 116 にエコーバックされる前に、キャッシュ・ポインタ・レジスタから読み込まれる値は、コマンドのパラメータ領域に戻すことができる。

【0035】

キャッシュ読み込み (R D _ C A C H E) コマンドは、キャッシュメモリ 132 からホストシステム 116 へのデータを読み込む。コマンドが受信されると、位置メモリコントローラ 112 は、データワードをワードの連続シーケンスとして送ることができる。

20

【0036】

S A P からのコンフィギュレーション読み込み (R D _ C O N F I G) コマンドは、パラメータ・ビットで指定される信号プロセッサ 110 からコンフィギュレーション・データを読み込む。コンフィギュレーション・データは、信号プロセッサ 110 から読み込まれ、キャッシュ・ポインタによって示されたキャッシュ・ページのキャッシュメモリ 132 に置かれる。キャッシュ・アドレスは、読み込まれた各ワードについてインクリメントする。第 1 のワードは、最小キャッシュ・アドレス内に置かれる。キャッシュ・アドレスは、終了すると次ページのスタートに調整される。

30

【0037】

コマンド・イネーブル (C M D _ E N A B L E) コマンドは、コマンドの実行を有効又は無効にする。キャッシュメモリ 132 からのスキャン・パラメータのロード後、コマンドの実行は、コマンド終了後に無効とされる。それでも尚、無効の間に、位置メモリコントローラ 112 は、コマンド・イネーブルコマンド及び制御レジスタ読み込みコマンドに応答することができる。固有のビット・パターンがパラメータ領域に付加され、このコマンドがコマンド・ライン上に存在するノイズから発生する可能性を低減する。

【0038】

概要として、以下の段階がスキャン中に起こる。最初に、E O L 信号 (前の超音波ショットからの受信データの最後) が、キャッシュメモリ及びコントローラ 112 をトリガーし、信号プロセッサ 110 へ計算コマンドを送信し、その後、キャッシュメモリ 132 から信号プロセッサ 110 へ新しいページを送信する。キャッシュメモリ及びコントローラ 112 内のページ・ポインタ・レジスタは、この新しいページのスタート・アドレスを保持する。各アップロードの前に、ホストシステム 116 は、次の超音波ショットのページ・ポインタを、デジタル信号線 118 を下ってキャッシュメモリ及びコントローラ 112 へ送信する。ページのロードが終了すると、肯定応答信号をホストシステム 116 へ返信することができる。ホストシステム 116 はその後、超音波ショットを発射し、超音波データの収集を継続する。最新ショットの収集が終了すると、位置メモリコントローラ 112 は、新しいE O L を受信し、処理が再び新たに開始される。

40

【0039】

50

プローブ 100 がホストシステム 116 に接続されると、ホストシステム 116 は、各アパーチャ及び各ビームの設定情報を位置メモリコントローラ 112 上の S R A M に送信する。受信ビームフォーミングは、ホストシステム 116 とプローブ 104 間で分割される。ホストシステム 116 は、受信アパーチャ出力の信号プロセッサ 110 によって駆動されるシステム受信チャネルのビームフォーミング遅延、アパーチャ拡大、及び振幅アポダイゼーションに関与する。

【 0 0 4 0 】

信号プロセッサ 110 は、個々の受信サブアパーチャ上でビームフォーミングを行う。1 つの実施形態において、三角形の受信サブアパーチャとして配列される 15 のトランステューサ素子のグループが、信号プロセッサ 110 に結合される。信号プロセッサ 110 は、トランステューサ素子の各々から発生する受信信号の各々に遅延を適用する。信号プロセッサ 110 はまた、15 の受信信号を併せて加算し、受信アパーチャ出力及び同軸ケーブル 122 を介してホストシステム 116 にアパーチャ合計を送り返す。

【 0 0 4 1 】

位相遅延を用いる 1 つの実施形態において、各信号プロセッサ 110 は、各受信サブアパーチャに対して、15 の低ノイズ増幅器、15 の位相反転回路、1 つのコンデンサ・スイッチング・ネットワーク、及び 90 度の差動位相シフトに適用される 2 つの移相器を含む。この実施形態において、差動位相シフトは広帯域である。スイッチング・ネットワークは、移相器への加算のため、潜在的に反転された受信信号に、重み係数を付与する。別の実施形態において、信号プロセッサは遅延線連鎖に基づく。

【 0 0 4 2 】

動作中、各信号プロセッサ 110 は、各受信サブアパーチャのビームステアリングがホストシステム 116 によって選択された焦点に向かうように構成される。このため、信号プロセッサ 110 は、受信アパーチャ内のトランステューサ素子位置、ステアリング方向、及び受信周波数に基づいてビームフォーミング位相シフトを求める。各受信サブアパーチャは、同じ焦点を用いる必要はなく、トランステューサ・アレイ 102 の中心からより離れた位置にある受信サブアパーチャは、アパーチャ・サイズを動的に増大させることができるように後で作動可能である点に留意されたい。

【 0 0 4 3 】

信号プロセッサ 110 は、2 つの段階で構成される。最初に、プローブ 100 の初期化中、ホストシステム 116 は、静的信号プロセッサ設定情報をキャッシュメモリ及びコントローラ 112 を介して信号プロセッサ 110 へロードする。この静的情報は、幾何形状情報、すなわち各受信サブアパーチャのトランステューサ素子の空間的 (x, y) 位置、及び周波数依存変換テーブルを含む。次に、スキャンの前に、動的設定情報が、キャッシュメモリ及びコントローラ 112 内のキャッシュメモリ 132 へ送信される。これらのキャッシュ・ページの各々は、1 つのショットに関してプローブ内の全てのサブアパーチャのステアリング・パラメータを含む。別の実施形態において、1 つよりも多いキャッシュ・ページを用いて、設定情報に関して必要とされるビームを送信することができる。

【 0 0 4 4 】

スキャン中、ホストシステム 116 は、キャッシュメモリ及びコントローラ 112 にビーム・インデックスを付加する。これに応答して、キャッシュメモリ及びコントローラ 112 は、適正なステアリング・パラメータを該キャッシュメモリから信号プロセッサ 110 へ送信する。次いで、信号プロセッサ 110 は、トランステューサ素子位置、(方向パラメータによって表される)ステアリング方向に基づいてビームフォーミング遅延を求める。位相遅延を用いる実施形態において、遅延は、周波数依存変換テーブルを用いて位相設定に変換される。

【 0 0 4 5 】

次いで図 2 を参照すると、該図は、トランステューサ・アレイ 102 の 1 つの実施形態を示す。トランステューサ・アレイ 102 は、電子エネルギーから音響エネルギーへ、及び音響エネルギーから電子エネルギーへ変換する圧電セラミック 202 を含む。圧電セラミック 202

10

20

30

40

50

02は、トランステューサ・アレイ102の中心に位置付けられる。信号面では、圧電セラミック202は、z軸バッキング層204に、トランステューサ可撓性ケーブル104により取り付けられる。

【0046】

トランステューサ可撓性ケーブル104は、高密度信号接続を形成する。セラミック202、導電性の内部音響整合層210、及びバッキングブロック204の上面は、トランステューサ可撓性ケーブル104内の可撓性回路トレース206の各々の上に集められる個別の音響素子212を形成する。従って、z軸バッキングブロック204上に信号面213が存在する。

【0047】

各回路トレース206は、トランステューサ素子212の底面、すなわち信号面に接触する。このダイスカット状の整合層216は、各素子212の上部に取り付けられ、トランステューサ・アレイ102の表面全体に接地接続を形成する。

【0048】

次に、図3及び図4について、図3は、図1に示される超音波プローブ内に組み込まれた音響トランステューサ素子300のアレイ全体にわたって配置されている受信サブアーチャを示す。同様に、図4は、音響トランステューサ素子300のアレイ全体にわたり配置される特定の受信アーチャと多重化された1行の送信サブアーチャを示す。図示される他の行もまた送信素子を含む。1つの実施形態において、アレイは、横方向に55のトランステューサ素子、縦方向に48の素子を含む。

10

20

【0049】

しかしながら、以下で述べる実施形態において、アレイの角は落とされ、これによってアレイ300は八角形となる。全てのトランステューサ素子は、15の素子受信サブアーチャにグループ化され、図3に示されるように受信方向で用いられる。全ての送信素子もまた、4つの素子送信サブアーチャにグループ化され、図4に示されるように送信方向で用いられる。

【0050】

具体的に図3を参照すると、各信号プロセッサ110は、各受信サブアーチャの15のトランステューサ素子から生じる15の受信信号を、単一システム受信チャネルに結合する。信号プロセッサ110は、上述のように、受信信号を加算する前に、各受信信号に遅延を適用する。15のトランステューサ素子のグループは、図3に示されるように、三角形のアーチャを形成する。従って、トランステューサ受信アーチャ全体では、 $160 \times 15 = 2400$ のトランステューサ素子を含む160のサブアーチャを含む。別の実施形態において、選択された受信サブアーチャの数及び送信サブアーチャの数は、送受信において利用可能なシステム・チャネルの数、望ましいアーチャのサイズ及び形、並びにトランステューサ素子のサイズに応じて決まる。

30

【0051】

図3に示されるように、拡大した受信アーチャ48に関して、各受信アーチャは、 5×5 のグリッドのトランステューサ素子上に形成される。受信アーチャは、5つのトランステューサ素子の第1の行(11-15とラベル付けされている)、4つのトランステューサ素子の第2の行(7-10とラベル付けされている)、3つのトランステューサ素子の第3の行(4-6とラベル付けされている)、2つのトランステューサ素子の第4の行(2-3とラベル付けされている)、及び1つのトランステューサ素子の第5の行(1とラベル付けされている)を含む。各トランステューサ素子は、そのサブアーチャ内に位置 x_n 、 y_n を有する。例えば、トランステューサ素子14は、 $x_n = 3$ 、 $y_n = 0$ に位置付けられる。受信アーチャは、2つの受信アーチャの組み合わせが、横方向に5つのトランステューサ素子と縦方向に6個のトランステューサ素子の矩形パッチを形成するようにインターロックされる。

40

【0052】

図4に関しては、送信アーチャの図示部分は、受信素子アレイ300の第5番目の行

50

に沿って、324のトランスデューサ素子を含む。送信素子は、2×2の素子送信サブアパーチャにグループ化され、送信サブアパーチャの各々は、同軸ケーブル122でホストシステム116に戻されるシステム送信チャネルの1つに接続される。図4は、拡大された送信サブアパーチャ168を示し、2つのトランスデューサ素子の第1の行(3-4とラベル付けされている)及び2つのトランスデューサ素子の第2の行(1-2とラベル付けされている)を含む。送信サブアパーチャは、送信グレーティング・ロープを低減するために横(水平)方向に千鳥配置にされる。

【0053】

縦方向においては、3つの2×2送信サブアパーチャが、6つの受信トランスデューサ素子と整列される。縦(垂直方向)において、アレイ300全体は、各々が6行のトランスデューサ素子である8つのグループに分割される。送信及び受信サブアパーチャの配列は、電子機器分割を構成する。より具体的には、6つの素子行の各グループ(例えば、図3及び図4でa-fとラベル付けされているもの)は、1つの処理基板106に6つのトランスデューサ可撓性ケーブル104によって接続される。受信サブアパーチャ又は送信サブアパーチャは、分割境界線を(2つ又はそれ以上の処理基板の上へ)超えないで、6つの行の全てのトランスデューサ素子に関連する処理電子機器は、単一処理基板106内に全体が含まれる。1つの有意な利点は、1つの処理基板106から別の処理基板へアナログ信号を送る必要がないことである。

【0054】

図5は、トランスデューサ・アレイ102のバッキングスタック204から生起する48のトランスデューサ可撓性ケーブル104の分布500を示す。6つのトランスデューサ可撓性ケーブル104が、8つの処理基板106の各々に接続される。トランスデューサ可撓性ケーブル104は、これによって、音響トランスデューサ素子のアレイ300を処理基板106上の信号プロセッサ(このうち2つは素子110として示される)に接続する。スペーサ504が処理基板106の間に置かれ所望の間隔が得られる。

【0055】

各トランスデューサ可撓性ケーブルは、特定の処理基板に接続するように、55のトランスデューサ素子の信号経路を備える接続を有する。このために、信号をトランスデューサ可撓性ケーブル104から処理基板106に接続するコネクタが設けられる。本明細書で説明される実施形態では、このような処理基板106が8つある。従って、8つの処理基板106は、図5に示されるように、積み重ねられて、48のトランスデューサ可撓性ケーブル104を処理基板106へ完全に分配する。

【0056】

図6は、送受信間の選択された音響トランスデューサ素子を多重化すると共に、送受信用のプローブ電子機器を保護するプローブ回路を示す。実施形態600は、送受信双方のシステムに同軸ケーブル606を用いる。この実施形態において、プローブ受信処理回路604は、入力603-604接続及び出力602-604接続の双方に保護回路を有する必要がある。プローブ601の送信回路を具備する別の実施形態においては、受信回路入力603-604接続だけが保護されなければならない。この実施形態において、送信回路の必要性は、ライン608を介したシステムから、又はプローブのキャッシュメモリ及びコントローラ112から制御される。

【0057】

多重回路602及び603は、スイッチ又は受動回路を用いて実装することができる。能動スイッチを具備する実施形態では、制御回路は、信号の流れに対して計時する必要がある。受動回路を用いる実施形態では、図7に示されるように、信号レベルのみに基づいてプローブ回路を保護している。全ての実施形態では、使用されるマルチプレクサ又はスイッチは、通常、圧電トランスデューサ素子のピーク間で10から400ボルトの範囲にある高電圧送信電圧に耐えなければならない。他のタイプのトランスデューサ素子は、異なる電圧範囲を用いることができる。

【0058】

10

20

30

40

50

図7は、送受信器回路700の受動型の実施形態を示すが、これは送受信間の選択された音響トランスデューサ素子を多重化すると共に、音響トランスデューサ素子に接続された信号プロセッサを保護するものである。送受信器回路700は、複数の送信部分を含むが、このうちの1つの702とラベル付けされたものは、送信部分入力704と、送信部分出力706と、送信部分入力704及び送信部分出力706間に配置された2セットの受信信号ブロック回路とを組み込む。図7に示されるように、受信信号ブロック回路は、逆並列接続ダイオードD1、及びコンデンサCshuntに接続された逆並列接続ダイオードD3を含む。

【0059】

また、送受信器回路700は、複数の受信部分を含み、そのうちの1つの708とラベル付けされたものは、受信部分出力710と、受信部分入力712と、受信部分入力712及び受信部分出力710間に配置された2セットの送信信号ブロック回路とを組み込む。送信信号ブロック回路は、ダイオードD2に接続されたコンデンサCcouple、及びコンデンサC2に接続される逆並列接続ダイオードD4を含む。受信部分入力712は、トランスデューサ素子から得た受信信号を信号プロセッサ110へ転送する受信信号接続である。

【0060】

音響トランスデューサ素子は、送信部分出力706及び受信部分入力712に結合される。送信部分出力706及び受信部分入力712は、トランスデューサ素子と共に接続され、そのうちの1つが図7でEとラベル付けされる。同様に、送信部分入力704及び受信部分出力710は、共に接続される。受信部分出力710は、信号プロセッサ110によって受信方向に駆動される受信サブアパーチャ出力として機能する。従って、受信サブアパーチャ出力は、受信サブアパーチャを介して得られた信号、例えば、三角形の受信サブアパーチャの15のトランスデューサ素子から得られた受信信号から形成されるビームフォーミングされた受信信号を伝送する。

【0061】

各送信部分702は、4つのダイオードD1を通じて4つのトランスデューサ素子Eに結合される点に留意されたい。4つのトランスデューサ素子は、上述の2×2の送信サブアパーチャを形成する。同様に、15のトランスデューサ素子Eは、1つの受信サブアパーチャ出力チャネルに組み合わされて加算される。所与の受信サブアパーチャの15の受信部分入力712の各々は、コンデンサCcouple及びダイオードペアD2を含む。出力側において、受信サブアパーチャを介して得られる組み合わせ信号の受信部分出力710の各々は、ダイオードペアD4及びコンデンサC2を含む。

【0062】

送受信器回路700によって、トランスデューサ素子Eは、信号受信と信号送信間で多重化が可能であると共に、信号プロセッサ110の入力と出力を保護することができる。すなわち、任意の所与のトランスデューサ素子Eは、送信音響エネルギー及び受信音響エネルギーの双方に用いることができる。

【0063】

しかしながら、全てのトランスデューサ素子Eを多重化することは、望ましいものではない。アレイ300のトランスデューサ素子の一部が、受信だけに使用される場合には、トランスデューサ素子Eは、これに結合される送信部分702を有する必要はない。これは図7に示され、受信のみの素子は714及び716でラベル付けされる。更に、送信信号ブロック回路は、受信専用トランスデューサ素子に対して除外することができる。同様に、送信方向のみに使用されるトランスデューサ素子Eは、これに結合される受信部分708を有する必要はなく、受信信号ブロック回路を含む必要もない。従って、例えば、718とラベル付けされる受信信号ブロック回路（並びにCcouple及びD2）は、送信専用チャネルに対して除外することができる。

【0064】

動作中、ホストシステム116から来る送信信号（例えば100ボルトのパルス）は、

10

20

30

40

50

ダイオード D 3、同調インダクタ L_{tuning} 、及びダイオード D 1 を通過して、トランステューサ素子 E を駆動する。同調インダクタの後、送信信号は 4 つの信号に分かれ、D 1 ダイオードの 4 セットを通過し、 2×2 の送信サブアーチャを形成する 4 つのトランステューサ素子に伝わる。

【0065】

図 7 に示されるように、ダイオード D 1、D 2、D 3、D 4 は、逆並列ペアのようなる。ダイオードの電圧降下は、送信電圧に比べて小さく、送信中、送信信号に対して有意な影響はない。同調インダクタは、トランステューサ素子 E への電圧設定を与えるように選択される。この回路の共振周波数（つまり、同調インダクタ及び有効静電容量）は、望ましい送信周波数に整合するように調整される。有効静電容量は、トランステューサ素子、寄生シャント静電容量、及び結合コンデンサ $C_{coupling}$ の並列構成要素で形成される。
10

【0066】

結合コンデンサ $C_{coupling}$ は、信号プロセッサ 110 入力を送信信号電圧から保護する。信号プロセッサ 110 は、送信電圧まで結合コンデンサを充電するための電流を供給する内部クランプダイオード D 2 を含む。従って、結合コンデンサは送信電圧のほぼ全てを占め、ダイオード D 2 は、信号プロセッサ 110 入力に存在する電圧をプラス又はマイナス 1 ダイオード電圧降下（例えば 0.7 V）に保持する。

【0067】

同軸ケーブル 122 は主に、送信用及び受信用の双方に用いられるので、送信波形も信号プロセッサ 110 出力に（送信ブロック回路なしで）現れる。コンデンサ C_2 及びダイオード D 4 は、信号プロセッサ 110 出力を送信電圧から保護する。特に、D 4 は信号を 1 ダイオード電圧降下にクランプし、 C_2 は信号プロセッサ 110 出力を送信電圧の大部分を占めることにより送信波形から切り離す。送信波形は、同軸ケーブル 122 によって十分にフィルタ処理され、コンデンサ C_2 及び $C_{coupling}$ の電荷電流を制限する。
20

【0068】

受信中、トランステューサ素子 E からの受信信号は、 $C_{coupling}$ を通過して信号プロセッサ 110 へ伝わる。信号プロセッサ 110 の入力ステージは、 $C_{coupling}$ によって決定されるゲインを有する電荷増幅器 A である。一般に、良好な雑音指数のためには、結合コンデンサのインピーダンスは、トランステューサ素子 E のインピーダンスに比べて小さくなければならない。しかしながら、インピーダンス値が小さいと、送信中の電荷電流が増大する。
30

【0069】

受信中はトランステューサ素子の電圧は小さいので、ダイオード D 1 は、開放状態にある。従ってダイオード D 1 は、低電圧信号ブロッカーとして動作し、トランステューサ素子 E を互いから切り離す。トランステューサ素子から受信されたエコー信号は、信号プロセッサ 110 内で遅延されて加算され、受信部分出力 710 に供給される。より具体的には、出力信号は、出力抵抗 R 並びにコンデンサ C 1 及び C 2 を通過して、同軸ケーブル 122 に送られる。ホストシステム 116 の前置増幅器及び同軸ケーブル 122 の静電容量による負荷は、D 4 における出力電圧をダイオードのオン電圧よりも小さい程度まで制限するのに十分なほど大きい。従って、ダイオード D 4 は、受信中は開路である。
40

【0070】

抵抗 R は、同軸ケーブル 122 への信号ゲインを効果的に制御する。保護コンデンサ C 2 の値は（入力結合コンデンサと類似の）、送信サージ電流と受信インピーダンスとの間のトレードオフである。1 つの実施形態において、コンデンサ C 2 は、約 100 pF である。コンデンサ C 1 は、出力 DC レベルをクランプダイオード D 4 から切り離す。C 1 の正確な値は重要でないが、C 1 による信号の低下を避けるために、C 2 の値の数倍（例えば 1 nF）に設定することができる。

【0071】

シャント・コンデンサ C_{shunt} は、受信部分出力 710 から受信部分入力 712 へ戻る漏話を低減する。より具体的には、ダイオード D 3 は、受信中はオフ状態であるが、
50

この p F 範囲の寄生容量が漏話を生成することになる。シャント・コンデンサは、寄生容量に比べてより大きく、寄生容量よりもはるかに低いインピーダンスを示す。その結果、ダイオード D 3 とシャント・コンデンサとが分圧器を形成し、ここでは電圧の大部分が寄生容量で降下し、シャント・コンデンサはわずかな電圧降下しかない。従って、シャント・コンデンサの低い電圧は、効果的に漏話を制限する。送信中、ダイオードが基本的に短絡されると、シャント・コンデンサは、同軸ケーブル 1 2 2 の静電容量に比べて無視できる程の負荷である点に留意されたい。

【 0 0 7 2 】

図 8 は、処理基板 1 0 6 の底層 8 0 2 及び最上層 8 0 4 側を示す。図 8 は、図 7 に関して上で詳細に説明しているように、各処理基板 1 0 6 に含まれる処理電子機器の例示的な配置図を示す。図 8 に示すように、信号プロセッサ 1 1 0 は、処理基板の中央領域を占めると共に、D 1 ダイオード・アレイは信号プロセッサ 1 1 0 の下に位置付けられ、D 3 及び D 4 ダイオード・アレイは信号プロセッサ 1 1 0 の上に位置付けることができる。

10

【 0 0 7 3 】

次に図 9 を参照すると、該図は信号プロセッサ 1 1 0 のブロック図 9 0 0 を示す。信号プロセッサ 1 1 0 は、4 つのアパー・チャ・プロセッサ 9 0 2 、 9 0 4 、 9 0 6 、及び 9 0 8 と、デジタル制御ブロック 9 1 0 と、遅延調整回路 9 1 2 及び回復電圧回路 9 1 4 並びにバイアス回路 9 1 6 を含むことができるサポート回路とを含む。

【 0 0 7 4 】

各アパー・チャ・プロセッサ 9 0 2 - 9 0 8 は、1 6 の受信入力（例えば s 0 I n 0 - s 0 I n 1 5 ）を含むが、これらは、受信サブアパー・チャを形成するトランステューサ素子に接続される。1 つの実施形態において、受信サブアパー・チャは三角形であり、1 5 のトランステューサ素子から形成される。従って、各サブアパー・チャ・プロセッサ 9 0 2 - 9 0 8 の1 つの入力は使用されなくなる。各サブアパー・チャ・プロセッサ 9 0 2 - 9 0 8 はまた、テスト入力（ t e s t i n とラベル付けされた）及びデジタル制御入力（ p g m とラベル付けされた）を含む。サブアパー・チャ・プロセッサ 9 0 2 - 9 0 8 は、受信入力信号上でビームフォーミングを行い、受信サブアパー・チャを介して得られたビームフォームされた信号を受信サブアパー・チャ出力（ s 0 O u t - s 3 O u t とラベル付けされた）上に出力する。

20

【 0 0 7 5 】

デジタル制御ブロック 9 1 0 は、クロック（ s C l k 、例えば、2 0 M H z のシステムクロック）と、データ（ s D a t a I n 0 及び 1 、シリアルデータ入力、及び s C d a t a I n 、シリアル制御データ入力）と、制御（ s O E N 、信号プロセッサ 1 1 0 の出力イネーブル）信号とを含む。デジタル制御ブロックはまた、2 つのデータ出力（ s D a t a O u t 0 及び 1 ）を含む。データ入力及び出力は、以下に述べるように、信号プロセッサ 1 1 0 を直列に連鎖するのに用いることができる。

30

【 0 0 7 6 】

信号プロセッサ 1 1 0 内の回路を図 1 0 にに関して以下により詳細に説明する。図 1 0 は、信号プロセッサ 1 1 0 内の狭帯域ビームフォーミング回路を示す。各受信入力（その1 つが s x I n 0 とラベル付けされている）は、低ノイズ増幅器 1 0 0 2 と、ミキサーを含む重み付け及び加算ステージ（その1 つが 1 0 0 4 とラベル付けされている）と、アナログ加算器（正の加算のアナログ加算器が 1 0 0 5 とラベル付けされ、負の加算のアナログ加算器が 1 0 0 6 とラベル付けされている）と、全域通過フィルタ 1 0 0 8 及び 1 0 0 9 とを通過する。更に、全域通過フィルタは、第2 のアナログ加算器（その1 つが 1 0 1 0 とラベル付けされている）に接続され、ライン・ドライバ 1 0 1 2 を通って受信サブアパー・チャ出力（そのうちの1 つは s x O u t とラベル付け）を出る。

40

【 0 0 7 7 】

低ノイズ増幅器（ L N A ）は、電荷感知増幅器であり、外部の結合コンデンサを介してトランステューサ素子からの受信信号を増幅する。 L N A のゲインは、外部の結合コンデンサと内部のフィードバック抵抗との比を調整することにより設定することができる。通

50

常、LNAの開ループゲインは高く、典型的な閉ループゲイン(3MHz)は、利用可能な信号範囲を活用するように選択される。

【0078】

LNAは、1つには回復電圧回路914に起因して回復時間が早い。受信信号電圧が回路を飽和状態にまで駆動すると、回復回路が作動して、入力ステージの飽和状態から迅速な回復を確実に行う。

【0079】

図10に示されるように、同相(I)及び直角(Q)信号は、受信信号から生成される。このために、各入力は、全ての入力が加算される前に、望ましいチャネル遅延に応じた重みと符号が与えられる。多入力増幅器は、各入力に対して個別に選択可能な入力コンデンササイズを使用することによって重み付け及び加算を行う。完全差動増幅器を加算に用いることができる。各入力の符号は、正の加算ノード1005か又は負の加算ノード1006のいずれかに入力を供給することによって設定される。

【0080】

1つの実施形態において、信号プロセッサ110は、以下の表2及び表3に示される22.5度の定量化の重みを用いる。

【0081】

【表2】

位相	iMx	qMx
$0 \leq \text{位相} < \frac{P_i}{2}$	1	1
$\frac{P_i}{2} \leq \text{位相} < P_i$	-1	1
$P_i \leq \text{位相} < \frac{3P_i}{2}$	-1	-1
$\frac{3P_i}{2} \leq \text{位相} < 2P_i$	1	-1

【0082】

【表3】

位相	i_n	q_n
0	1	0
$\frac{pi}{8}$	0.924	0.383
$\frac{pi}{4}$	0.707	0.707
$\frac{3pi}{8}$	0.383	0.924
$\frac{pi}{2}$	0	1
X	0	0

【0083】

加算ステージ1010は更に、使用可能範囲の信号の振れを平均化する減衰を含むことができる。

【0084】

全域通過フィルタは、I及びQ信号に対して、対象の周波数帯域にわたる位相誤差の差異を最小化するように選択された位相遅延を加える。各フィルタは、s平面に与えられる一次伝達関数 $H(s) = (1 - st) / (1 + st)$ を有し、ここで t はフィルタのRC時定数である。伝達関数は、アクティブ・フィードバックと抵抗及びクロスカップルのコンデンサを用いて実現することができる。より具体的には、全域通過フィルタは、その後に抵抗が続く非反転バッファとして、コンデンサと直列の反転バッファと並列にして実装することができる(図11参照)。

【0085】

1つの実施形態において、全域通過フィルタ1008は、 $RC = 25\text{ns}$ を有し、全域通過フィルタ1009は、3MHzで $RC = 145\text{ns}$ を有する。 iMx 、 qMx 、 i_n 、及び q_n の決定について、図15及び表4を参照して以下に説明する。

【0086】

10

20

30

40

50

ライン・ドライバ 1012 は、ビームフォーミングされた受信信号を駆動してホストシステム 116 へ戻す。ライン・ドライバ 1012 は、アナログ加算器と差動増幅器の組み合わせとして接続された極めて大きな入力ステージを具備するオペアンプを用いることができる。この方法において、I 及び Q チャネルからの信号は、加算されて単一の最終出力に変換される。組み合わされた第 2 の加算ステージのゲイン及びライン・ドライバは、望ましい出力範囲を与えるように選択される。

【0087】

遅延調整回路 912 は、全域通過フィルタの時定数を変えることができるプロセス変動及び動作条件を考慮するように含まれる。時定数を制御するために、調整回路 912 が含まれる。

10

【0088】

バイアス回路 916 は、信号プロセッサ 110 内のアナログ・モジュールへのバイアス電流を制御する。電源電圧は、基準電圧として用いることができる。1 つの実施形態において、バイアス電流は、信号プロセッサ 110 により分配されて、異なるアナログ・モジュールに必要なバイアス電流を供給する。

【0089】

次に図 13 を参照すると、デジタル制御ブロック 910 内に含まれる信号プロセッサ 110 のデジタル・インターフェース 1300 のブロック図が示されている。デジタル・インターフェース 1300 は、4 セットの 6 ビットレジスタ / メモリ 1302 及び 1304 、 1306 及び 1308 、 1310 及び 1312 、 1314 及び 1316 を含み、信号プロセッサ 110 によって処理される 4 つの受信アパートチャのデルタ Y 及びデルタ X 傾斜パラメータを記憶する。デジタル・インターフェース 1300 はまた、2 つの 1 ビットのバンク・メモリ 1318 、 1320 と、2 つのデータシフトレジスタ 1322 、 1324 と、多ビットのキー・レジスタ 1326 と、多ビットのコマンド・レジスタ 1328 とを含む。トライステйт・バッファ 1330 及び 1332 により、インターフェース 1300 は、その出力を SOEN 信号の制御下で高インピーダンス状態に置くことができる。

20

【0090】

インターフェース 1300 を用いて、信号プロセッサ 110 をプログラムし、設定し、読み込むことができる。インターフェース 1300 は、1 つのコマンド・ライン (SCD ATAIN) と、2 つのデータ・ライン (SDATAIN0, 1) と、1 つのイネーブル・ライン (SOEN) と、1 つのクロック・ライン SCLK (図示せず) とを含む。SDATAIN0 及び SDATAIN1 ラインは、シリアルデータ入力を 2 つのデータシフトレジスタ 1322 、 1324 (SHIFTREGISTER0, 1 とラベル付け) に供給し、SCDATIN は、シリアルデータ入力を制御データシフトレジスタに供給する。1 つの実施形態において、データシフトレジスタは 25 ビット長とることができ、制御シフト・レジスタは 36 ビット長とができる。

30

【0091】

信号プロセッサ 110 は通常、超音波送信中にデジタル入力線がランダムな値を仮定することが予想される厳しい環境で用いられる。デジタル・インターフェースを通じて誤ったデータ及びコマンドを得ることのないように、イネーブル信号として 32 ビットのキー・レジスタが用いられる。キー・レジスタに (信号プロセッサ 110 に事前に選択されて事前設定されたキーに比べて) 正確なキーがあるときに、デジタルコントローラは 4 ビットのコマンド・レジスタ内にあるコマンドを実行する。

40

【0092】

データ・ラインは、SCLK データ・クロックにより制御されるレジスタに同時にシフトすることができる。SCLK は、例えば 20MHz で作動する。インターフェース 1300 はまた、SDATAOUT0 及び SDATAOUT1 とラベル付けされた 2 つのデジタル出力を含む点に留意されたい。これらの出力は、データシフトレジスタの出力であり、複数の信号プロセッサ 110 を連鎖的に接続するように用いることができる (図 14 参照)。信号プロセッサ 110 からの出力データは、直列の連鎖を通じてシフトされ、連鎖

50

の最後の信号プロセッサ 110 から読み出される。

【0093】

出力バスは、連鎖的に入力バスに接続されるので、該連鎖に書き込むときに、S O E N 信号を用いて、最後の信号プロセッサ 110 の出力をトライステート・モード (H i Z モード) に置くことができる。シリアル・バスを介してデータを読み込むときに、S O E N を用いて、最後の信号プロセッサ 110 からの出力を有効にすることができる。

【0094】

1つの実施形態において、36ビットの制御データ・レジスタは、32ビットのキー・レジスタ及び4ビットのコマンド・レジスタを含む。S C D A T A I N ラインは、処理基板 106 上の全ての信号プロセッサ 110 への別個の信号線とすることができます。更に、図 13 に示されるように、直列シフト・レジスタは最上位ビット (M S B) からシフトされる。すなわち、コマンド及びデータは、L S B のシフトが最初である。

10

【0095】

また図 13 に示されるものは、6ビットの傾斜パラメータ・メモリであり、これは、信号プロセッサ 110 によって処理される4つの受信サブアーチャの位置情報を記憶する。6ビットのメモリのペア 1302、1304 は、受信サブアーチャのデルタ Y 及びデルタ X 傾斜情報を記憶し、6ビットのメモリのペア 1306、1308 は、第 2 の受信サブアーチャのデルタ Y 及びデルタ X 傾斜パラメータを記憶する。同様に、6ビットのメモリのペア 1310、1312 は、第 3 の受信サブアーチャのデルタ Y 及びデルタ X 傾斜パラメータを記憶し、6ビットのメモリのペア 1314、1316 は、第 4 の受信アーチャのデルタ Y 及びデルタ X 傾斜パラメータを記憶する。次に、信号プロセッサの静的情報 (幾何形状 R A M、設定レジスタ、エンコーダ R A M など) をロードすると、シフト・レジスタ区域は、ロードされたデータに適合している。

20

【0096】

簡単に図 14 を参照すると、該図は信号プロセッサ 110 の直列連鎖 1400 を示している。直列連鎖 1400 は、S D A T A O U T 0、S D A T A O U T 1、S D A T A I N 0、及び S D A T A I N 1 信号線を通じて接続される。また、クロック・ライン、ラッチ・ライン、及び (書き込みに対するパラメータ・レジスタのいずれかを選択するための) パラメータ選択ラインも備えることができる。

30

【0097】

次に図 15 を参照すると、該図は信号プロセッサ 110 内のクロスポイント・コントローラ 1500 を示し、これは、シリアルインターフェース (図 13 参照) を通じてロードされたデルタ X、デルタ Y 傾斜に基づいて信号プロセッサ 110 に割り当てられた 4 つの受信サブアーチャを処理するための新たな制御値を計算する。クロスポイント・コントローラ 1500 は、各アーチャの 16 の新たな遅延設定値を新たな傾斜パラメータのデルタ X、デルタ Y に基づいて計算する。遅延設定値は、幾何形状 R A M の内容及び新たな傾斜パラメータのデルタ X、デルタ Y に基づいて計算される。対応する位相遅延は、選択されたエンコーダ R A M バンク内のロックアップから検出される。

【0098】

このために、クロスポイント・コントローラ 1500 は、乗算器 1502、1504 及びアナログ加算器 1505 を含む。クロスポイント・コントローラ 1500 はまた、コントローラ 1506 と、幾何形状 R A M 1508 と、エンコーダ R A M 1510 とを含む。4 セット (各受信サブアーチャに 1 つ) の 16 の 5 ビット位相設定レジスタ 1512、1514、1516、及び 1518 が備えられる (合計 64 の 5 ビットレジスタ)。これらの遅延設定レジスタは、後述するように、信号プロセッサ 110 により処理される各受信サブアーチャの遅延設定制御ビットを記憶する。

40

【0099】

幾何形状 R A M 1508 は、受信サブアーチャ内の受信信号チャネル n と対応するトランスデューサ位置 (x_n 、 y_n) との間の関係を保持する。エンコーダ R A M 1510 は、コード化した遅延と狭帯域ビームフォーミングの図 10 に示されるハードウェア設定

50

($i M \times n$ 、 $i n$ 、 $q M \times n$ 、 $q n$)との間の関係を保持する。或いはまた、エンコーダRAM1510は、望ましい遅延とクロスポイント・スイッチ制御信号intPol及びchPos(4)と、図19に示される広帯域ビームフォーミング回路の符号との間の関係を保持する。プロセッサ110により処理される4つのサブアパートチャ各々について、パラメータのデルタ X_n はサブアパートチャ n 、 $n=0, 1, 2, 3$ 、の x 傾斜を表し、デルタ Y_n はサブアパートチャ n 、 $n=0, 1, 2, 3$ 、の y 傾斜を表す。

【0100】

有効キーがキー・レジスタ内で検出されて、開始クロスポイント計算コマンドが選択されると、クロスポイント・コントローラ1500は、サブアパートチャ0、1、2、及び3の新たなレジスタ値を計算する。最大16の受信信号が各受信サブアパートチャに寄与することができるので、合計64の計算が実行される。図15に示されるデルタ X 値及びデルタ Y 値は、各々の新たな設定の前にシリアルインターフェースからロードされた値である。以前の設定計算中にロードされたデルタ X 及びデルタ Y の8つの値の全ては、図13に示すように2つの24ビット・バスを介してクロスポイント・コントローラ1500が利用可能である。

【0101】

設定時間を短縮するため、信号プロセッサが現在の設定を計算している間に、次の計算に用いられることになるデータがシフトされてロードされる。現在の計算が終了したときには、新たなデルタ X 及びデルタ Y データは既にロードされており、次の設定計算の準備がなされる。

【0102】

計算を開始するために、所望のコマンドに割り当てられたキー値及びビット・コードと共にキー及びコマンド・レジスタがロードされる。計算が開始されると、乗算器1502、1504の入力にアパートチャ0のデルタ X 及びデルタ Y 値が加えられる。該計算によりシーケンサ1506が制御される。シーケンサ1506は、64の受信信号入力(4サブアパートチャ \times サブアパートチャ当たりに16の受信入力)の全てを通じて循環するアップ・カウンタとして実行される。シーケンサ1506は、幾何形状RAM1508のアドレス・バスに接続される。一般に、1つのサブアパートチャのデータは、次のサブアパートチャに進む前に計算される。

【0103】

シーケンサ1506はまた、エンコーダRAM1510からの信号を正確なアナログ・サブアパートチャ・レジスタ1302-1314へ送ること、並びに正確なデルタ X 及びデルタ Y データをクロスポイント・コントローラ1500へ多重化することを制御する。狭帯域ビームフォーミングの1つの実施形態において、エンコーダRAM1510からの出力は、5ビットのワードであり、 $s a p_d a t a [4:0]$ と呼ばれ、 $s X_m_c o n t r o l X()$ にマッピングされる。

【0104】

$s X_m_c o n t r o l X()$ は、図10に示されるビームフォーミング回路の制御信号にマッピングされる。5ビットの $s X_m_c o n t r o l 4 \dots 0$ (Y)は、 Y チャネル(受信信号)に対するアパートチャ X の角度の重み及び符号を直接制御する。ビット値から角度の重み及び符号への変換は表4で与えられる。すなわち、エンコーダRAM1510は、狭帯域ビームフォーミングにおいて、遅延値からマルチプレクサ符号($i M \times n$ 及び $q M \times n$)とI及びQスケーリング($i n$ 及び $q n$)とにマッピングする。これらのパラメータは、16の位相角を実行し、所与の遅延を具備する信号を除外できるように、 $i n = q n = 0$ もまた選択することができる。その結果、エンコーダRAM1510のワード長は5ビットである。或いは、エンコーダRAM1510のビットは、係数及びマルチプレクサの値を直接選択することができる(例えば、各マルチプレクサに1ビットを用いると、表3の6つのゲインペアの各々を選択するようにデコーダに3ビットが具備される)。

【0105】

10

20

30

40

50

【表4】

#	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	iMxn	in	qMxn	qn	位相
0	0	0	0	0	0	1	1.0	X	0.0	0
1	0	0	0	0	1	1	0.924	1	0.383	$\text{Pi}/8$
2	0	0	0	1	0	1	0.707	1	0.707	$\text{Pi}/4$
3	0	0	0	1	1	1	0.383	1	0.924	$3\text{Pi}/8$
4	0	0	1	0	0	X	0.0	1	1.0	$\text{Pi}/2$
5	0	0	1	0	1	-1	0.383	1	0.924	$5\text{Pi}/8$
6	0	0	1	1	0	-1	0.707	1	0.707	$3\text{i}/4$
7	0	0	1	1	1	-1	0.924	1	0.383	$7\text{Pi}/8$
8	0	1	0	0	0	-1	1.0	X	0.0	Pi
9	0	1	0	0	1	-1	0.924	-1	0.383	$9\text{Pi}/8$
10	0	1	0	1	0	-1	0.707	-1	0.707	$5\text{Pi}/4$
11	0	1	0	1	1	-1	0.383	-1	0.924	$11\text{Pi}/8$
12	0	1	1	0	0	X	0.0	-1	1.0	$3\text{Pi}/2$
13	0	1	1	0	1	1	0.383	-1	0.924	$13\text{Pi}/8$
14	0	1	1	1	0	1	0.707	-1	0.707	$7\text{Pi}/4$
15	0	1	1	1	1	1	0.924	-1	0.383	$15\text{Pi}/8$
16..31	1	X	X	X	X	X	0.0	X	0.0	X

【0 1 0 6】

計算は、2の補数表示により行うことができる。再び図15を参照すると、デルタX及びデルタY並びに幾何形状RAMデータは、アナログ加算器1505において乗算及び加

10

20

30

40

50

算される。この計算は、13ビット出力を生成する。デルタX及びデルタYは、同時には最大にならないので、計算において2つのMSBは常に同じであり、信号のMSBは切り捨てることができる。図15に示される実施形態において、4つのLSBを切り捨てることで精度は8ビットまで低減される。

【0107】

クロスポイント・コントローラ1500は、信号プロセッサ110により処理される全ての受信アーチャ「m」に対して全トランスデューサ素子受信入力「n」を順に配列する。クロスポイント・コントローラ1500は、以下のように、各受信信号に導入されることになる遅延のスケーリングされたバージョンを決定するものとみなすことができる。フロア((x(m, n) * デルタX(m) + y(m, n) * デルタY(m)) / 16) 10
ここで、n = 0, 1, ..., 15、及び、m = 0, 1, 2, 3である。

【0108】

x(m, n)及びy(m, n)は、受信アーチャmのn番目の入力に結合されたトランスデューサ素子の幾何形状的位置である点に留意されたい。各位置は、幾何形状RAM1508によりインデックスが付けられ、処理回路基板106の配置中にルーティングのフレキシビリティが付加される。傾斜パラメータデルタX(m)及びデルタY(m)は、所与の受信サブアーチャmの全ての受信信号について一定に維持することもできるが、通常はサブアーチャによって変化する。

【0109】

計算された遅延は、エンコーダRAM1510内のテーブルインデックスにより物理的遅延に変換される。 20

【0110】

幾何形状RAM1508に関しては、6ビットのアドレスを取り、12ビットのデータを記憶する。幾何形状RAM1508へのデータのロードを開始するために、アドレス・カウンタをリセットするようコマンドRESET_ADDRESS_COUNTERSが出される。その後、次のコマンドは、LOAD_GEOM_RAMであり、これはアドレス・カウンタによって示された現在のアドレスにデータを書き込み、アドレス・カウンタを自動的にインクリメントする。データ幅が12ビットであるため、1つのシフト/ロード処理は、幾何形状RAM1508内に4データワードをロードすることになる。従って、アドレス・カウンタは、各ロードにつき4つずつインクリメントされることになる。 30

【0111】

エンコーダRAM1510は、超音波プローブ100の4つの異なる周波数設定を反映する、4つのバンクに分割される。シリアルインターフェースからロードされたバンク0及びバンク1のレジスタは、いずれのバンクを用いるかを指定する。計算からの8ビットと併せて、これらは、 1024×5 ビットRAMのエンコーダRAMアドレスを構成する。

【0112】

エンコーダRAM1510は、10ビットのアドレス・バスと5ビットのデータ・バスとを有する。エンコーダRAM1510にデータのロードを開始するために、アドレス・カウンタをリセットするようコマンドRESET_ADDRESS_COUNTERSが出される。次のコマンドはLOAD_ENC_RAMであり、これはアドレス・カウンタ及びバンク0/1レジスタによって示された現在のアドレスにデータを書き込み、アドレス・カウンタを自動的にインクリメントする。データ幅が5ビットであるため、1つのシフト/ロード処理は、RAM1510に8つのアーチャ制御データワードをロードすることになる。従って、アドレス・カウンタは各ロードにつき8つずつインクリメントされることになる。 40

【0113】

直列のシフト・レジスタの双方のビット[19:0]は、RAMへのデータ用に用いられる。直列シフト・レジスタ0のビット24は、エンコーダRAM1510のバンク0制御信号にマッピングされ、直列シフト・レジスタ1のビット24は、バンク1制御信号に 50

マッピングされる。バンク 0 / 1 レジスタ (図 13 参照) は、どちらのバンクにロードするかを制御する。1 つの実施形態において、位置メモリコントローラ 112 は、4 ビットのコマンドを信号プロセッサ 110 に送信する。コマンドは、コマンド・レジスタ 132 8 内の信号プロセッサ 110 の中にシフトされる。例示的なコマンドを下記の表 5 に表す。

【 0 1 1 4 】

【表 5】

名称	コマンド	
RESET	信号プロセッサを既知の状態に置く	10
LOAD_X_Y_Data	デルタ X 及びデルタ Y 及びエンコーダ・バンクをシフト・レジスタからロードする	
RESET_ADDR_COUNTERS	信号プロセッサへの読み書きのため、全てのアドレス・カウンタをリセットする	
LOAD_Geom_RAM	幾何形状 RAM に 4 データワードをロードする	
LOAD_ENC_RAM	エンコーダ RAM に 8 データワードをロードする	
CALCULATE	新たなアーチチャビームフォーミング値を計算	20
DELAY_TUNING_START	アナログ調整及び較正処理を開始	
WRITE_ANALOG_MP_REG	信号プロセッサ内のアナログ多目的レジスタに書き込む	
READ_ANALOG_MP_REG	1322、1324 に対して、例えば遅延調整からの遅延測定を含む、アナログ多目的レジスタを加える	
READBACK_REGS	信号プロセッサの内部レジスタを読み出す	
WRITE_REGS	信号プロセッサの内部レジスタに直接書き込む	
LOAD_PD_REG	アナログ出力低減レジスタを書き込む	30

【 0 1 1 5 】

図 16 は、図 1 に示す超音波プローブ 100 がサブアーチャ処理を実行する段階 1600 をまとめている。プローブ 100 は、処理基板 106 にわたって分配された信号プロセッサ 110 において、音響トランスデューサ素子からの複数の受信信号を受信する (段階 1602)。トランスデューサ素子は、三角形の受信サブアーチャを形成することができるが、これは処理基板毎に分割されるのではなく所与の信号プロセッサ 110 によって全体的に処理される。受信 (及び送信) 動作中、プローブ 100 は、受信サブアーチャと正方形の送信サブアーチャ間で少なくとも 1 つの音響トランスデューサ素子を多重化する (段階 1604)。

【 0 1 1 6 】

ビームフォーミング後、信号プロセッサ 110 は、受信サブアーチャの音響トランスデューサ素子を介して得られたビームフォーミング信号を有する受信サブアーチャ出力を駆動する (段階 1606)。送信方向において、プローブは、複数の処理基板間に分布する送信信号接続を介して送信信号を複数の送信サブアーチャに結合することができる (段階 1608)。受信アーチャと同様に、所与のサブアーチャの送信信号接続は、複数の処理基板 106 にわたって分割されるのではなく所与の処理基板 106 上に全て備えることができる。

【 0 1 1 7 】

複数の処理基板間で、送信又は受信サブアーチャを分割しないことにより、ホストシステム 116 と処理基板 106 間にトランスデューサ・アレイ 102 への効率的な信号の

40

50

ルーティングが形成される。各処理基板 106 は、固有の送信及び受信サブアーチャを処理するので、交差接続信号又はルーティングを処理基板 106 間に備える必要がない。

【0118】

図 17 は、図 1 に示す超音波プローブ 100 が該プローブ 100 のビームフォーミングを実行することができる段階 1700 をまとめている。プローブ 100 は、キャッシュメモリ及びコントローラ 112 でホストシステム 116 からの受信サブアーチャの傾斜値（例えばデルタ X 及びデルタ Y データ）などの複数の方向パラメータを受信する（段階 1702）。次いで、キャッシュメモリ及びコントローラ 112 は、方向パラメータを複数の処理基板 106 上の複数の信号プロセッサ 110 に転送する（段階 1704）。

【0119】

プローブ 100 は、受信サブアーチャから生起する受信信号を信号プロセッサ 110 に結合する（段階 1706）。信号プロセッサ 110 は、直列入力レジスタ（例えば 1302 - 1304、1306 - 1308、1310 - 1312、又は 1314 - 1316）から、受信サブアーチャの方向パラメータを検索する（段階 1708）。方向パラメータに基づいて、信号プロセッサは、受信サブアーチャ内のトランステューサ素子のビームフォーミング遅延を求め（段階 1710）、各それぞれのトランステューサ素子からの受信信号に遅延を適用する（段階 1712）。

【0120】

図 18 は、図 1 に示される超音波プローブ 100 の段階 1800 を示す（例えば、送受信器回路 700 を用いて、受信アーチャと送信アーチャ間で多重化された音響トランステューサ素子にエネルギーを送受信するように行うことができる）。回路 700 は、送信パルスを、送信部分入力 704 と、送信部分出力 706 と、送信部分入力 704 及び送信部分出力 706 間に結合された受信信号ブロック回路 D1、D3、及び C shunt とを通じて結合する（段階 1802）。送受信器回路 700 はまた、受信信号を、受信部分入力 712 と、受信部分出力 710 と、受信部分入力 712 及び受信部分出力 710 間で結合された送信信号ブロック回路 C2 と D4、C couple と D2 とを通じて結合する（段階 1804）。

【0121】

次に図 19 を参照すると、該図は、アーチャ・プロセッサ 902 - 908 内のビームフォーミング回路の別の実施形態のブロック図 1900 を示す。ビームフォーミング回路 1900 は、プリアンプ 1902 を含み、受信アーチャ内の 16 の受信チャネルの各々に 1 つと検査用に 1 つとを含む。プリアンプ 1902 は、 34×11 のクロスポイント・マトリクス 1904 に接続され、これは、直列に遅延ラインを形成する 0 から 10 の遅延素子 1906 及び加算ノード 1908 を通じて受信信号をフレキシブルに接続するものである。ライン・ドライバ 1910 は、組み合わされた信号をホストシステム 116 に送り戻す。

【0122】

クロスポイント・マトリクス 1904 は、遅延ラインの任意のノードへの任意の受信チャネルの接続をサポートする。幾つかのチャネルが遅延ラインの同じノードに接続されると、該ノードの出力は、それぞれの入力信号の合計となる。任意のチャネルは加算ノードに入る前に変換することができ、任意のチャネルは、任意選択的に 2 つの隣接加算ノードに同時に接続することができる。この場合、有効ゲインが各々について約 6 dB だけ低減されるように信号が分割されることになる。

【0123】

ビームフォーミング回路 1900 が使用されると、クロスポイント・コントローラ 1500 は、ビームフォーミング回路 1900 に信号 intPol、chPos (4) を出力する。

【0124】

図 11 は、全域通過フィルタのセルの 1 つの実施形態を示す（例えばフィルタ・セル 1906）。図のように、全域通過フィルタは、その後に抵抗 R が続く非反転バッファとし

10

20

30

40

50

て、コンデンサ C と直列の反転バッファと並列にして実装することができる。各フィルタ・セルは、位相遅延 $T = 2RC$ 、及び伝達関数 $H_c(w) = (1 - j(wT/2)) / (1 + j(wT/2))$ を有する。

【0125】

図12は、ビームフォーミング回路1900に用いられるクロスポイント・コントローラ2100を示し、クロスポイント・マトリクス1904内にスイッチをプログラムし、トリガー事象に対して開始し、スキャン・パラメータのラッチバージョンに対して動作する。クロスポイント・コントローラ2100は、信号プロセッサ110によって処理される全ての受信アーチャ「m」に対して全てのトランステューサ素子の受信入力「n」を順に配列する。クロスポイント・コントローラ2100は、以下のように各受信信号に導入されることになる遅延の事前スケーリングされたバージョンを決定するものとみなすことができる。フロア((x(m, n) * デルタX(m) + y(m, n) * デルタY(m)) / 8)ここで $n = 0, 1, \dots, 15$ 、及び、 $m = 0, 1, 2, 3$ である。

10

【0126】

$x(m, n)$ 及び $y(m, n)$ は、受信アーチャ m の n 番目の入力に結合されたトランステューサ素子の、幾何形状的位置である点に留意されたい。コード(又は任意選択的に、又は追加して、 $chPos$ のオーバーフロー)を検出し、チャネル無効出力信号をアサートするためのデコーダ2102を用いることによってアーチャ m のチャネル n を(例えば電源管理のため)無効にする予約コードを定める(例えば $x(m, n)$ 、 $y(m, n) = -16, -16$)ことができる。位置は、幾何形状 RAM1508 を通じてインデックスが付けられ、処理回路基板106の配置中にルーティングのフレキシビリティが付加される。スケール係数 $\Delta X(m)$ 及び $\Delta Y(m)$ は、所与の受信アーチャ m の全ての受信信号について一定に維持することができる。

20

【0127】

事前遅延は、エンコーダ RAM1510 のテーブルインデックスにより物理的遅延に変換される。1つの実施形態において、エンコーダ RAM1510 の出力は、6ビットを含み、すなわち、1ビットは $intPos$ 、4ビットは $chPos$ 、及び1ビットは $sign$ である。 $chPos$ ビットは、クロスポイント・マトリクス1904の対応するスイッチを閉成する。制御ビット $intPos$ が設定されると、スイッチ $1 + chPos$ もまた設定されることになる。サイン・ビットは、入力信号の非反転又は反転バージョンを選択する。

30

【0128】

本発明の様々な実施形態を説明してきたが、本発明の範囲にある多くの実施形態が及び具現化が可能であることは当業者には明らかであろう。

【図面の簡単な説明】

【0129】

【図1】ホストシステムと通信する超音波プローブのブロック図。

【図2】図1に示される超音波プローブで用いることができる音響トランステューサ素子のアレイを含むトランステューサ・スタック。

【図3】図1に示される超音波プローブに組み込まれた音響トランステューサ素子のアレイ全体に配置された受信アーチャ。

40

【図4】図1に示される超音波プローブに組み込まれた音響トランステューサ素子のアレイ全体に配置された受信アーチャと多重化された送信アーチャ。

【図5】プローブの音響トランステューサ素子のアレイを処理基板の信号プロセッサに接続するための8つの処理基板に接続された48のトランステューサ可撓性ケーブルの分布。

【図6】送受信間で選択された音響トランステューサ素子を多重化すると共に、音響トランステューサ素子に接続された信号プロセッサを保護する送受信器回路。

【図7】送受信間で選択された音響トランステューサ素子を多重化すると共に、音響トランステューサ素子に接続された信号プロセッサを保護する受動回路を用いる送受信器回路

50

の 1 つの実施形態。

【図 8】処理基板によって伝送される電子機器の推奨配置領域を含む、処理基板の正面及び裏面図。

【図 9】図 1 に示される超音波プローブに用いるのに好適な信号プロセッサのブロック図。

【図 10】信号プロセッサの狭帯域ビームフォーミング回路。

【図 11】全域通過フィルタのセル。

【図 12】クロスポイント・コントローラの第 2 の実施形態。

【図 13】信号プロセッサのデジタル・インターフェースのブロック図。

【図 14】直列連鎖的に接続される信号プロセッサ。

10

【図 15】信号プロセッサに割り当てられる 4 つの受信サブアパートチャを処理するための新たな制御値を計算する信号プロセッサのクロスポイント・コントローラ。

【図 16】図 1 に示される超音波プローブがサブアパートチャ処理を実行するために行うことができる段階。

【図 17】図 1 に示される超音波プローブがプローブ内でビームフォーミングを実行するために行うことができる段階。

【図 18】図 1 に示される超音波プローブが受信アパートチャと送信アパートチャの間で多重化された音響トランステューサ素子にエネルギーを送受信するために行うことができる段階。

【図 19】信号プロセッサのビームフォーミング回路の別の実施形態。

20

【符号の説明】

【0130】

102 トランステューサ・アレイ及びバッキングスタック

108 メモリ


112 プローブコントローラ

116 ホストシステム


120 ケーブル

124 コネクタ


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】




【図5】




【図6】




【図7】




【図8】




【図9】




【図10】




【図11】




【図12】




【図13】




【図14】




【図15】




【図16】




【図17】



【図18】



【図19】



フロントページの続き

- (72)発明者 ペル・アルネ・リンネルッド
ノルウェー、3189・ホルテン、オアフーグルスティエン・60番
(72)発明者 ケル・クリストファーセン
ノルウェー、0379・オスロ、モンテベロヴェイエン・7番

合議体

審判長 岡田 孝博
審判官 小野寺 麻美子
審判官 後藤 時男

- (56)参考文献 特開平5-329162(JP,A)
特開平7-155330(JP,A)
特開平8-56944(JP,A)
特表平11-508461(JP,A)
特表2002-515115(JP,A)
特表2002-509752(JP,A)
特開平10-177072(JP,A)
特開平11-216138(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A61B 8/00

专利名称(译)	超声探头分布式波束形成器		
公开(公告)号	JP5049462B2	公开(公告)日	2012-10-17
申请号	JP2004336206	申请日	2004-11-19
[标]申请(专利权)人(译)	通用电气公司		
申请(专利权)人(译)	通用电气公司		
当前申请(专利权)人(译)	通用电气公司		
[标]发明人	ゲイルアルトヴェイトハウゼン ペルアルネリンネルッド ケルクリストファーセン		
发明人	ゲイル·アルトヴェイト·ハウゼン ペル·アルネ·リンネルッド ケル·クリストファーセン		
IPC分类号	A61B8/00 A61B8/13 A61B8/14 G01S7/521 G01S15/89 G10K11/34		
CPC分类号	A61B8/14 A61B8/4494 G01S7/52079 G01S7/5208 G01S15/8925 G01S15/8927 G10K11/346		
FI分类号	A61B8/00 A61B8/14		
F-TERM分类号	4C601/BB02 4C601/BB03 4C601/BB06 4C601/EE09 4C601/EE13 4C601/EE22 4C601/GA01 4C601/GB06 4C601/GB20 4C601/GB21 4C601/GB22 4C601/HH23 4C601/JB05 4C601/JB09 4C601/JB10 4C601/JB11 4C601/JB24 4C601/LL05		
代理人(译)	小仓 博		
审查员(译)	冈田孝弘		
助理审查员(译)	东京转到		
优先权	10/719417 2003-11-21 US		
其他公开文献	JP2005152629A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：通常，提供超声医学成像系统，更具体地，提供用于多个元件换能器探头的子孔径的处理。解决方案：超声波束成形探头(100)包括换能器元件的阵列(102)和承载信号处理器(110)的处理板(106)。对于由多个换能器元件(102)形成的接收孔，接收信号连接耦合到第一信号处理器(110)。位置存储器连接到信号处理器(110)并保持接收孔的空间位置。信号处理器(110)检索空间位置，确定从接收孔径中的每个换能器元件的空间位置导出的波束形成相移，并将相应的相移应用于每个接收信号。Z

名称	パラメータ ビット：1 1 - 0	説明	詳細
WR_CTRL_R_EG	制御レジストリ設定	制御／状態レジスタへの書き込み	キャッシュメモリ及びコントローラジストリから信号プロセッサ1-10へローードするメッセージの始まりを示す。
WR_CACHE_PTR	1 1 / 1 2 ビットポインタ	キャッシュ・ページ・ポインタ設定	キャッシュ・ポインタは、キャッシュメモリ1-10へローードに対する自動的にリードすることができる。
WR_CACHE		ホストシステム1-1 6からキャッシュメモリ1-3-2へのページの書き込み	アドレス・ポインタは、書き込まれた各ページに対する自動的にリードすることができる。
LD_SCAN_PAR		スキャニング・パラメータページを信号プロセッサ1-10連続に書き込み	各超音波ショットについて更新される。
LD_CONFIG		メモリ又はレジスタを信号プロセッサ1-10にローード	静的コンフィギュレーション・データ
DELAY_TUNE	なし	遅延較正開始	各信号プロセッサ1-10は遅延を較正する内部回路を有する。
SAP_RESET	リセットするもの	制御／状況レジスタからの読み込み	このレジスタはキャッシュメモリ1-10の内部にある。
RD_CTRL_R_EG	戻された制御レジストリ	制御／状況レジスタからの読み込み	検査及び確認に有効。
RD_CACHE_PTR	戻されたポインタ値	キャッシュ・ページ・ポインタ・レジスタの読み込み	アドレス・ポインタは、読み込まれた各ページについて自動的にリードすることができる。
RD_CACHE	なし	キャッシュメモリ1-3-2からページを読み込む。	例えば連鎖の最後の信号プロセッサ1-10からループ・バックを出す。
RD_CONFIG		信号プロセッサ1-10から設定を読み込む。	
CMD_ENABLE	IDコード	コマンド実行を有効及び無効にする。	